

Модель		WL-700G	WL-500G Premium	WL-500G Deluxe	WL-566gM	WL-550gE	WL-520G	WL-530G
Версия прошивки		1.0.4.1	9.9.7.1	1.9.6.0	1.14	1.9.6.1	9.9.6.2	1.9.4.9
Физические параметры	WAN	1x 10/100Мбит/с	1x 10/100Мбит/с	1x 10/100Мбит/с	1x 10/100Мбит/с	1x 10/100Мбит/с	1x 10/100Мбит/с	1x 10/100Мбит/с
	LAN	4x 10/100Мбит/с	4x 10/100Мбит/с	4x 10/100Мбит/с	4x 10/100Мбит/с	4x 10/100Мбит/с	4x 10/100Мбит/с	4x 10/100Мбит/с
	Исполнение	Настольный/Настенный	Настольный/Настенный	Настольный/Настенный	Настольный/Настенный	Настольный/Настенный	Настольный/Настенный	Настольный/Настенный
Аппаратная реализация	Процессор		266 MHz	200 MHz		200 MHz	200 MHz	176 MHz
	SDRAM		32 M	32 M		16 M	8 M	8 M
	Flash		8 M	4 M		4 M	2 M	4 M
	Коннектор подключения внешней антенны	R-SMA	R-SMA	R-SMA	-	R-SMA	R-SMA	R-SMA
Производительность								
Тестовые показатели производительности*, WAN -> LAN, Mbps, 1 сессия NetCPS	Кол-во пользователей							
	Параллельные сессии							
	Режим WAN = Static IP	36	40	20	77	33	24	24
Режим WAN	Режим WAN = PPTP	6	7	3	42	4	3	3
	Static IP	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Dynamic IP	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	PPPoE	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
VPN pass-through (кол-во одновременных сессий):	PPTP	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	PPTP	2	2	2	2	2	2	2
	L2TP	1	1	1	1	1	1	1
	IPSEC	1	1	1	1	1	1	1
WAN PPTP Client	PPPoE	Да	Да	Да	-	-	-	Да
	Шифрование	MS-CHAPv2/MS-CHAP/PAP	MS-CHAPv2/MS-CHAP/PAP	MS-CHAPv2/MS-CHAP/PAP	MS-CHAPv2/MS-CHAP/PAP	MS-CHAPv2/MS-CHAP/PAP	MS-CHAPv2/MS-CHAP/PAP	MS-CHAPv2/MS-CHAP/PAP
	DHCP+PPTP	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Встроенный DHCP сервер	DHCP pool	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Привязка Mac адреса к IP	8	8	8	8	8	8	8
NAT/Firewall	NAT (Network Address Translation)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	PAT (Port Address Translation)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	DMZ (Virtual)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Network Filters (Outbound)	32	32	32	32	32	32	32
	Network Filters (Inbound)	32	32	32	32	32	-	-
	Virtual Server Table	24	24	24	24	24	24	24
	Port Trigger Table	10	10	10	10	10	10	10
	Access control	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	URL blocking	128	128	128	128	128	128	128
	SPI mode	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Работа по расписанию	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	MAC Cloning	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Discard ping from WAN	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	-
Wireless	Enable/Disable	Да	Да	Да	-	Да	Да	-
	Стандарт беспроводной сети	802.11b/g	802.11b/g	802.11b/g	802.11b/g MIMO	802.11b/g	802.11b/g	802.11b/g
	WEP/WPA/WPA2	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Radius support	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	ACL	64	64	64	64	64	64	64
	WDS	-	16	16	-	16	16	16
	Client Mode	-	Да	Да	-	Да	Да	-
	WMM	Да	Да	Да	-	Да	Да	-
	Speed Improvement: Afterburner/MIMO	Afterburner	Afterburner	Afterburner	MIMO	Afterburner	Afterburner	-
	Range Improvement: Encore/MIMO	Encore	Encore	-	MIMO	Encore	-	-
Режим маршрутизации	Guest SSID	-	-	-	-	Да	-	-
	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая
Управление системой	WebUI (HTTP и HTTPS)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Интерфейс командной строки (CLI)	-	-	-	-	-	-	-
	Remote Management	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Мастер установки /быстрая установка	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	EZ Setup - аппаратная быстрая установка	Да	Да	-	Да	Да	Да	-
	Встроенный журнал	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Syslog Server	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Configuration Tools (backup/restore)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Configuration Tools (reset to defaults)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Configuration Tools (Firmware Restoration)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Управление полосой пропускания	Firmware Upgrade	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Сетевые протоколы	UPnP	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	DDNS	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Time Zone (NTP server)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Порты USB2.0	Time Zone (RTC)	Да	-	-	-	-	-	-
	Количество	3	2	2	-	-	-	-
	Приложения USB	USB принт-сервер USB веб-камера USB-диск USB-speaker	USB принт-сервер USB веб-камера USB-диск USB-speaker	USB принт-сервер USB веб-камера USB-диск USB-speaker	-	-	-	-
USB Disk Apps	FTP Daemon	Да	Да	Да	-	-	-	-
	Network Neighborhood	Да	Да	Да	-	-	-	-
	NFS	Да	-	-	-	-	-	-
	RAID	Да	-	-	-	-	-	-
	Disk Security	Да	-	-	-	-	-	-
	Format and Check Disk	Да	-	-	-	-	-	-
USB Webcam	Basic	Да	Да	Да	-	-	-	-
	Email Alert (Security)	Да	Да	Да	-	-	-	-
USB Printer	Basic	Да	Да	Да	-	-	-	-
	Spool	Да	-	-	-	-	-	-
USB Speaker	Basic	-	Да	Да	-	-	-	-
	Application	Да	-	-	-	-	-	-
Application	Photo Album	Да	-	-	-	-	-	-
	Download Master	Да	Да	-	-	-	-	-